

netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	1100VA
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 10m
Fernbedienung	84506027100
Fernbedienung optional	84506021200 +App
App Name	B.E.G. One
Systemerweiterung	easy19
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik, Nebenräume, Büro, Besprechungsräume
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, schalten

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	3,5m	10m
Ø max. sitzend[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangential[T]	-	48m

