

netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI2-broadcast
Unterstützte DALI-Parts	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
DALI-Ausgang nom.	80mA
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 10m
Fernbedienung	84506028100
Fernbedienung optional	84506021200 +App
App Name	B.E.G. One
Systemerweiterung	easy19
Anwendung	Büro, Besprechungsräume, Flure, Industrie, Klassenzimmer, Nebenräume, Logistik, Garagen
Funktion	Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Präsenzerkennung



ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	3m	10m
Ø max. sitzend[S]	6,4m	-
Ø max. radial[R]	8m	-
Ø max. tangential[T]	24m	34m

