

netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich

## KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	400W LED
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	4m bis 14m
Fernbedienung	84501101203
Fernbedienung optional	84501101200 +App
App Name	Steinel smart remote
Anwendung	Industrie, Logistik, Flure, Garagen
Funktion	Bewegungserfassung, schalten

## ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	5m	10m	14m
Ø max. sitzend[S]	-	-	-
Ø max. radial[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangential[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

